

# Brugsanvisning / Bruksanvisning

## Aqualight PRO LED 12



### DK :

Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden undervandsspotten tages i brug.

### Anvendelse:

Undervandsbelysning beregnet til brug i vand eller tørmonteret  
F.eks. i hoveddamme, springvand, indendørs vandkunst, vandløb eller granitlamper.  
Aqualights tekniske data kan læses på typeskiltet.

### Sikkerhedsforanstaltninger:

- **Vigtigt:** Anvendelse af denne undervandsbelysning i og i forbindelse med hoveddamme er kun tilladt når de elektriske installationer er i fuld overensstemmelse med gældende forskrifter. I tvivlstilfælde bør man søge råd hos en autoriseret installatør.
- Transformatoren skal placeres således, at den er rigeligt ventileret. Gerne udendørs.
- Den lokale netspænding og strømtype skal stemme overens med oplysningerne på typeskiltet. (230V 50Hz).
- Aqualight skal forbindes til lysnettet over en stikkontakt, der går over et HFI relæ med en udløsningsstrømstyrke på højst 30 mA.
- Netstikket skal være beskyttet mod fugt og vand og transformatoren skal være placeret mindst 2 meter fra nærmeste vandkant.
- Hvis belysningen skal benyttes over vand skal den monteres mindst 50 cm. fra brændbart materiale.
- Inden man påbegynder arbejde med lys, pumpe, bassin eller springvand, skal man altid sørge for at kontakten er afbrudt og stikket trukket ud.
- **Vigtigt:** Ved beskadigelse af kablet eller fatning og hus må Aqualight ikke anvendes mere og skal kasseres. Hvis Aqualight har været benyttet og er blevet varm, skal den afkøle før montering under vand.
- **Montering:**
  - Powerled 12 monteres på det valgte sted.
  - Transformatoren placeres korrekt efter sikkerhedsforskrifterne, dog uden at tilslutte netledningen.
  - Tilslut Aqualight til transformatorens 12 V udgang.
  - Sæt netstikket i og tænd for kontakten.

### Vedligeholdelse og rengøring

Beskyttelsesglasset kan afkalkes med almindelig kaffemaskine afkalker.  
Powerled 12 bør tages op af bassinet om vinteren

### Reserve dele:

Reserve Beskyttelsesglas kan skaffes via forhandleren.

### Garanti

Denne undervandsspot er dækket af en 36 måneders garanti mod produktions- og materialefejl gældende fra købsdatoen. I tilfælde af reklamation skal Powerled 12 indsendes portofrit til os gennem Deres forhandler bilagt købsnota med dato, der gælder som garantibevis. I garantiperioden reparerer eller udskifter vi de defekte dele (vort valg) med originale reservedele uden beregning. Garantien dækker ikke normalt slid eller skader, der er opstået som følge af misligholdelse, forkert brug og/eller negligering af anførte betjeningsvejledning. Ved uautoriseret indgreb i Aqualight bortfalder enhver garanti. Afkortning af kablet er ikke tilladt og medfører bortfald af enhver garanti.

**SE:**

Var vänlig läs den här bruksanvisningen innan Powerled 12 belysningen tages i bruk. LED belysning kan användas både i vatten och ovanför. Lämplig till ex.vis trädgårdsdammar eller belysning i trädgården

**Tekniska data finns på förpackningen och typskylten på produkten**

**Säkerhetsföreskrifter:**

Lampan skall bara kopplas in om du är säker på att elanslutningarna är i överens stämelse med de lokala föreskrifterna när det gäller elnätet. Är du tveksam skall en auktoriserad elektriker kontaktas.

Innan lampan tages i bruk skall kabeln kontrolleras så det inte finns några synliga skador. Transformatorn skall placeras på ett välventilerat ställe. Den är godkänd för utebruk enligt IP44

Transformatorn kopplas till elnätet 230-240 V 50 hz

Kontakten skall skyddas mot fukt och transformatorn skall monteras minst 2 meter från öppet vatten

Om LED belysningen monteras torrt skall den stå minst 50 cm från brännbart material.

Vid allt arbete med LED belysningen skall transformatorn kopplas från elnätet

Om kabeln skadas skall hela enheten kasseras.

Placera aldrig Powerled 12 under vatten om lampan är varm. Glaset kan i så fall spricka.

Vänta till lampan kallnat innan montering under vattnet sker.

**Montering:**

Transformatorn placeras efter säkerhetsföreskrifterna utan att anslutas till elnätet.

Placera LED belysningen på önskad plats och anslut den till transformatorn. Anslut transformatorn till elnätet.

**Underhåll:**

LED belysningen kräver inget underhåll. LED dioder kan inte bytas. Om det bildas kalkavlagringar på glaset kan du lägga belysningen i lite avkalkningsmedel. .

**Garanti:**

LED belysningen har en garanti på 36 månader mot produktions och materialfel. Garantin gäller från inköpsdatumet och ditt inköpskvitto gäller som garantisedel. Vid fel repareras eller byts Powerled 12 (vårt val). Garantin täcker inte ovarsam behandling. Det är inte tillåtet att korta kabeln och det medför att garantin bortfaller.

Förlängningskablar finns som tillbehör.

**Tekniska data:**

Antal LED	12 stk./st.
Spot mål / Storlek spot	135 mm x 65 mm
Strømforbrug/Energiförbrukning	1 watt /12
Kabel længde / längd	10 meter
Transformator	AC 12V/1700mA

**Affaldshåndtering**

En defekt LED spot må ikke smides i den normale dagrenovation, men skal indleveres på en af hjemkommunens genbrugspladser for el-materiel f.eks. en miljøstation.

**Avfallshantering**

En defekt LED spot får inte slängas i ordinarie hushållsopor utan skall lämnas in på en av kommunen bestämd plats för elmateriel ex. vis en miljöstation.



**Pondteam®**

Mossvägen 17

S-232 37 Arlöv

SE: Tlf. 0046 (0)40-462112

DK Tlf. 0045 44669909

SE: Fax 0046 (0)40-462114

DK Fax 0045 44669919

Mail info@pondteam.se

Mail info@pondteam.dk

Manual version 18-09-2012